

TABLA DE APLICACIONES CAPACITORES JL / BRASIL

Motores Monofásicos 4 Pólos 110/220V IP-21 (Aberto)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuras	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
48/56	1/8	25	89,5	32	108 - 130	110	Série
48/56	1/6	30	89,5	32	145 - 175	110	Série
46/56	1/4	40	89,5	32	161 - 193	110	Série
48/56	1/3	50	89,5	32	189 - 227	110	Série
48/56	1/2	60	89,5	32	270 - 324	110	Série
56	3/4	70	89,5	32	340 - 408	110	Série
56	1	80	89,5	32	430 - 516	110	Série
56	1,25	85	89,5	32	430 - 516	110	Série
56 H	1,5	120	100	32	590 - 708	110	Série
56 H	2	120	100	32	590 - 708	110	Série
					60	250	Paralela
182/4	2	80	130	36	2X 430 - 516	110	Paralela
182/4	3	120	130	36	2X 540 - 648	110	Paralela

Motores Monofásicos 2 Pólos 110/220V 60Hz IP-21 (Aberto)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuras	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
48/56	1/8	30	67,6	24	108 - 130	110	Série
48/56	1/6	30	67,6	24	145 - 175	110	Série
46/56	1/4	30	67,6	24	161 - 193	110	Série
48/56	1/3	40	67,6	24	189 - 227	110	Série
48/56	1/2	50	67,6	24	216 - 259	110	Série
48/56	3/4	60	67,6	24	270 - 324	110	Série
48/56	1	70	67,6	24	340 - 408	110	Série
56	1,5	75	78,4	24	540 - 648	110	Série
56 H	2	90	78,4	24	2X 378 - 454	110	Série
56 H	3	120	78,4	24	590 - 708	110	Série
					60	250	Série

Motores Monofásicos 2 Pólos 220/440V 60Hz IP-21 (Aberto)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuras	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
56 H	2	90	78,5	24	2X 378 - 454	110	Série
56 H	3	100	78,5	24	215 - 259	250	Série
					15	380	Paralela
182/4 T	4	80	110	24	2X 145 - 175	250	Paralela
					25	380	Paralela
182/4 T	5	100	110	24	2X 161 - 193	250	Paralela

					30	380	Paralela
--	--	--	--	--	----	-----	----------

Motores 2 Pólos 110/220V 60Hz IP-54 (Fechado)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuras	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
90 S	1	75	75,4	24	430 - 516	110	Série
90 S	1,5	85	75,4	24	540 - 648	110	Série
					40	250	Paralela
90 L	2	110	75,4	24	590 - 708	110	Série
					60	250	Paralela
100 L	3	120	90,4	24	2X 540 - 648	110	Paralela
					2X 40	250	Paralela

Motores Monofásicos 2 Pólos 220/440V 60Hz IP-54 (Fechado)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuras	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
90 S	1	75	45,4	24	108 - 130	220	Série
90 S	1,5	85	75,4	24	145 - 175	220	Série
					10	380	Paralela
90 L	2	110	75,4	24	161 - 193	220	Série
					15	380	Paralela
100 L	3	120	90,4	24	270 - 324	250	Série
					20	380	Paralela
112 M	4	110	100	36	2X 161 - 193	220	Paralela
					25	380	Paralela
112 M	5	125	100	36	2X 216 - 259	250	Paralela
					30	380	Paralela
132 S	6	120	120	36	216 - 259	250	Paralela
	7,5				30	380	Paralela
132 M	7,5	140	120	36	2X 270 - 324	250	Paralela
	10				40	380	Paralela
132 M	10	160	120	36	2X 340 - 408	250	Paralela
	12,5				50	380	Paralela
132 M	12,5	120	120	36	2X 378 - 454	250	Paralela
					2X 35	380	Paralela
Motores Monofásicos 220/440V 4 pólos 60Hz IP-21 (Aberto)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuras	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
182/4 T	3	120	130	36	2X 540 - 648	110	Série
182/4 T	4	135	130	36	2X 189 - 227	250	Paralela
					25	380	Série

182/4 T	5	150	130	36	2X 216 - 259	250	Paralela
					30	380	Paralela

Motores Monofásicos 110/220 4 pólos 60Hz IP-54 (Fechado)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuradas	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
90 S	1	90	90,4	36	430 - 516	110	Série
					40	250	Paralela
90 L	1,5	120	90,4	36	540 - 648	110	Série
					60	250	Paralela
100 L	2	120	100,2	36	2X 430 - 516	110	Paralela
					60	250	Paralela
112 M	3	110	112	36	2X 540 - 648	110	Paralela
					2X 40	250	Paralela
112 M	4	125	112	36	2X 680 - 816	110	Paralela
					2X 50	250	Paralela

Motores Monofásicos 220/440 4 pólos 60Hz IP-54 (Fechado)							
Carcaça	Potência (CV)	Pacote (mm)	Diâmetro (mm)	Ranhuradas	Capacitor (mF)	Tensão (V)	Ligação
90 S	1	90	90,4	36	108 - 130	250	Série
					10	380	Paralela
90 L	1,5	120	90,4	36	145 - 175	250	Série
					15	380	Paralela
100 L	2	120	100,2	36	216 - 259	250	Série
					15	380	Paralela
112 M	3	110	112	36	2X 540 - 648	250	Série
					20	380	Paralela
112 M	4	125	112	36	2X 161 - 193	250	Paralela
					25	380	Paralela
132 S	5	130	135	36	2X 216 - 259	250	Paralela
					30	380	Paralela
132 M	6	140	135	36	216 - 270	250	Paralela
					35	380	Paralela
132 M	7,5	170	135	36	2X 270 - 324	250	Paralela
					40	380	Paralela
132 M	10	190	135	36	3X 216 - 259	250	Paralela
					50	380	Paralela